

SVEON

GUÍA RÁPIDA DE USO



40w
Automatic Power Adjustment

SAC102

SAccesories series

Cargador para Portátil de 40W con Ajuste Automático de Voltaje
40W Automatic Voltage Power Adapter for Notebook

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

1. Utilice el cargador **SAC102** solo con portátiles cuya potencia no sea mayor de 40W.
2. Asegúrese de que **SAC102** esté situado en lugares suficientemente ventilados y en superficies no sensibles al calor.
3. Sólo para uso en interiores.
4. Asegúrese de que los cables no están dañados o rotos antes de enchufar el adaptador a la toma de corriente eléctrica.
5. Bajo ninguna circunstancia debe abrir o desmontar el producto.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1. Adaptador de corriente **SAC102**.
2. Cable de corriente.
3. Incluye 6 conectores para portátil.

USO DEL CARGADOR

1. Consulte el voltaje y el amperaje de su ordenador portátil y compruebe que es compatible con el adaptador de corriente **SAC102**. Normalmente esta información se localiza en la base del portátil.
2. Busque en la siguiente **Tabla de conectores** el que sea compatible con su portátil:

Tabla de Conectores

Tip	Voltage	Conector	Marcas compatibles
A1	9.5V	4.8*1.7MM	Asus, Delta
A2	12V	4.8*1.7MM	Asus, Delta, Liteon
A4	19V	4.0*1.7MM	HP
A5	19V	5.5*1.7MM	Dell
A6	19V	5.5*2.5MM	Toshiba, Acer, Dell, Liteon
A8	19V	2.5*0.7MM	Asus

Especificaciones Técnicas

Voltaje de entrada	AC110-240V ~ 50/60Hz
Voltaje/Amperaje de salida	DC 7.5V/3.2A - 9.5V/3.2A
	DC 12V/3.2A - 14V/2.8A
	DC 15V/2.6A - 16V/2.5A
	DC 18.5V/2.1A - 19V/2.1A
Puerto USB	5V 1A
Salida de corriente	40W (MAX)
Eficiencia	>82% (AC Input 110-240V)
Función Protección	Sobrevoltaje, cortocircuito, sobrecalentamiento.
Número de Conectores	6 Tips de regulación automática

3. Inserte el conector seleccionado en la clavija del cable de conexión para portátil tal como se indica en la imagen. **SAC102** ajustará automáticamente el voltaje y el amperaje según el conector.
4. Inserte el cable de corriente en el conector destinado a tal efecto en **SAC102**.
5. Inserte el conector para portátil en el conector de alimentación de su ordenador.
6. Enchufe el cable de corriente a la red eléctrica. Su portátil debería comenzar a recibir la alimentación eléctrica. Si no fuera así por favor revise que el conector seleccionado sea el correcto.
7. Para desconectar **SAC102** desenchúfelo de la toma de corriente y después desconéctelo de su portátil.
8. **SAC102** le permite cargar dispositivos a través del puerto USB situado en la parte superior de la unidad. Consulte el voltaje y el amperaje del dispositivo que quiere cargar y compruebe que es compatible con el del puerto de carga USB de **SAC102**.
9. Conecte un extremo de su cable USB (no incluido) al dispositivo que desee cargar.
10. Conecte el otro extremo del cable USB al puerto USB de **SAC102**.
11. Enchufe **SAC102** a la red eléctrica. También puede conectar el dispositivo al puerto USB de **SAC102** estando este ya enchufado a la red. Así mismo puede cargar el dispositivo al mismo tiempo que carga su ordenador portátil.
12. Para desconectar el dispositivo de **SAC102**, desconecte el cable USB del puerto USB.

SOPORTE Y GARANTÍA

SAC102 cuenta con 2 años de garantía. Si su dispositivo no funciona correctamente o tiene algún problema técnico puede ponerse en contacto con nosotros a través de:

Telf. 902 402 503 - email: info@sveon.com - www.sveon.com/soporte

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por medio de la presente SVEON declara que el **Cargador Universal de Portátil SAC102** cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de las Directivas Europeas 2004/108/CE (EMC) y 2006/95/CE (LVD).

Nombre del fabricante: A.G. SISTEMAS INFORMÁTICOS 1973 S.L.U.

Nif/Cif: B29887908

Dirección: C/ La Boheme 29, Pol. Ind. Alameda C.P. 29006 Málaga

Email de Contacto: info@sveon.com

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad
la conformidad del producto: **Sveon SAC102**

País de fabricación: China



Puedes solicitar una copia de la Declaración de conformidad en la dirección indicada más arriba o descargarla de la página web www.sveon.com