

SVEON

GUÍA RÁPIDA DE USO



120w
Automatic Power Adjustment

SAC122

SAccesories series

Cargador Slim para Portátil de 120W con Ajuste Automático de Voltaje

120W Slim Automatic Voltage Power Adapter for Notebook

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

1. Utilice el cargador **SAC122** solo con portátiles cuya potencia no sea mayor de 120W.
2. Asegúrese de que **SAC122** esté situado en lugares suficientemente ventilados y en superficies no sensibles al calor.
3. Sólo para uso en interiores.
4. Asegúrese de que los cables no están dañados o rotos antes de enchufar el adaptador a la toma de corriente eléctrica.
5. Bajo ninguna circunstancia debe abrir o desmontar el producto.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1. Adaptador de corriente **SAC122**.
2. Cable de corriente.
3. Incluye 8 conectores para portátil.

USO DEL CARGADOR

1. Consulte el voltaje y el amperaje de su ordenador portátil y compruebe que es compatible con el adaptador de corriente **SAC122**. Normalmente esta información se localiza en la base del portátil.
2. Busque en la siguiente **Tabla de conectores** el que sea compatible con su portátil:

Tabla de Conectores

Tip	Voltage	Conector	Marcas compatibles
M1	15V	6.3*3.0mm	Toshiba
M2	16V	5.5*2.5mm	IBM
M3	16V	6.5*4.3mm	Fujitsu y Sony
M4	18.5V	4.8*1.7mm	Compaq, HP y LG
M5	19V	5.5*2.5mm	Dell, Delta, Toshiba, LS, Liteon, NEC, Gateway, Lenovo
M6	19V	5.0*3.2mm	Samsung
M8	19.5V	6.5*4.3mm	Sony
M15	19V	5.5*1.7mm	Acer

Especificaciones Técnicas

Voltaje de entrada	AC110-240V ~ 50/60Hz
Voltaje/Amperaje de salida	DC 12V/6.3A 15V/6.3A
	DC 16V/6.3A 18.5V/6.3A
	DC 19V/6.3A 19.5V/6A
	DC 20V/6A
Salida de corriente	120W (MAX)
Puerto USB	5V 2A
Función Protección	Sobrevoltaje, cortocircuito, sobrecalentamiento.
Número de Conectores	8 Tips de regulación automática

3. Inserte el conector seleccionado en la clavija del cable de conexión para portátil tal como se indica en la imagen. **SAC122** ajustará automáticamente el voltaje y el amperaje según el conector.
4. Inserte el cable de corriente en el conector destinado a tal efecto en **SAC122**.
5. Inserte el conector para portátil en el conector de alimentación de su ordenador.
6. Enchufe el cable de corriente a la red eléctrica. Su portátil debería comenzar a recibir la alimentación eléctrica. Si no fuera así por favor revise que el conector seleccionado sea el correcto.
7. Para desconectar **SAC122** desenchúfelo de la toma de corriente y después desconéctelo de su portátil.
8. **SAC122** le permite cargar dispositivos a través del puerto USB situado en la parte superior de la unidad. Consulte el voltaje y el amperaje del dispositivo que quiere cargar y compruebe que es compatible con el del puerto de carga USB de **SAC122**.
9. Conecte un extremo de su cable USB (no incluido) al dispositivo que desee cargar.
10. Conecte el otro extremo del cable USB al puerto USB de **SAC122**.
11. Enchufe **SAC122** a la red eléctrica. También puede conectar el dispositivo al puerto USB de **SAC122** estando este ya enchufado a la red. Así mismo puede cargar el dispositivo al mismo tiempo que carga su ordenador portátil.
12. Para desconectar el dispositivo de **SAC122**, desconecte el cable USB del puerto USB.

SOPORTE Y GARANTÍA

SAC122 cuenta con 2 años de garantía. Si su dispositivo no funciona correctamente o tiene algún problema técnico puede ponerse en contacto con nosotros a través de:

Telf. 902 402 503 - email: info@sveon.com - www.sveon.com/soporte

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por medio de la presente SVEON declara que el **Cargador Universal de Portátil SAC122** cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de las Directivas Europeas 2004/108/CE (EMC) y 2006/95/CE (LVD).

Nombre del fabricante: A.G. SISTEMAS INFORMÁTICOS 1973 S.L.U.

Nif/Cif: B29887908

Dirección: C/ La Boheme 29, Pol. Ind. Alameda C.P. 29006 Málaga

Email de Contacto: info@sveon.com

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad
la conformidad del producto: **Sveon SAC122**

País de fabricación: China



Puedes solicitar una copia de la Declaración de conformidad en la dirección indicada más arriba o descargarla de la página web www.sveon.com