

Contenido de la caja

Package content



- 1. Adaptador de corriente SAC160. *SAC160 power adapter.*
- 2. Cable de corriente. *Power cable.*
- 3. 11 conectores para portátil. *11 tips for notebook.*
- 4. Cinta de velcro para recoger los cables. *Velcro strip to hold cables.*
- 5. Guía rápida de uso. *Quick User Guide.*

Qué más necesita

- Portátil con conector de alimentación compatible.
- Conexión a la red eléctrica.
 - More things you need*
 - Notebook with compatible power connection.
 - Power supply socket.

SAC160 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables exigibles de la Directiva 2004/108/CE, 2006/95/CE y 2009/125/CE

SAC160 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directive 2004/108/EC, 2006/95/EC and 2009/125/EC

Tabla de Conectores

Por favor compruebe el voltaje de su portátil antes de seleccionar el conector adecuado.

Tip	Voltaje	Conector	Marcas compatibles
M1	15V	6.3*3.0*13.5mm (negro)	Toshiba: 15V/3A, 15V/4A, 15V/5A, 15V/6A
M3	16V	6.5*4.3*12.5mm (negro)	Fujitsu: 16V/3.75A, 16V/3.6A Sony: 16V/4A, 16V/3.75A
M4	18.5V	4.8*1.7*12.5mm (amarillo)	Compaq: 18.5V/2.7A, 18.5V/3.5A HP: 18.5V/3.5A LG: 18.5V/3.5A
M5	19V	5.5*2.5*12.5mm (amarillo)	Dell: 19V/3.16A, 19V/3.42A Delta: 19V/2.64A Toshiba: 19V/3.16A, 19V/3.42A LS: 20V/3.25A Liteon: 19V/3.16A, 19V/3.42A NEC: 19V/2.64A, 19V/3.16A Gateway: 19V/3.16A, 19V/3.42A, 19V/3.68A
M8	19.5V	6.5*4.3*12.5mm (negro)	Sony: 19.5V/3.5A
M9	19.5V	7.4*5.0*13.5mm (negro)	Dell: 19.5V/3.34A, 19.5V/4.62A
M10	19.5V	4.5*2.8*11.5mm (azul)	HP: 19.5V/3.33A
M15	19V	5.5*1.7*12.5mm (amarillo)	Acer: 19V/3.42A
M20	18.5V	7.4*5.0*12.5mm (negro)	HP: 18.5V/3.5A
M25	20V	Amarillo Cuadrado	Lenovo: 65W, 90W
M27	19V	4.0*1.35*12.5mm (negro)	Asus: 19V/3.42A Acer: 19V/2.37A

2. Seleccione el conector compatible con su portátil

1. Consulte el voltaje y el amperaje de su ordenador portátil y compruebe que es compatible con el adaptador de corriente SAC160. Normalmente esta información se localiza en la base del portátil.
2. Busque en la Tabla de conectores el que sea compatible con su portátil.
3. Inserte el conector seleccionado en la clavija del cable de conexión para portátil tal como se indica en la imagen. SAC160 ajustará automáticamente el voltaje y el amperaje según el conector.

- 2. Select the tip compatible with your notebook**
1. Check the voltage and amperage of your notebook and check if they are compatible with SAC160 power adapter. Usually this information is located on the bottom part of the notebook.
 2. Look for the appropriate tip in the connectors list.
 3. Insert the selected tip in the tip connector of the connection cable for notebook, as indicated in the picture. SAC160 will automatically adjust the voltage and the amperage according to the tip selected.



3. Cargue y/o alimente su portátil

1. Inserte el cable de corriente en el conector destinado a tal efecto en SAC160.
2. Inserte el conector para portátil en el conector de alimentación de su ordenador.
3. Enchufe el cable de corriente a la red eléctrica. Su portátil debería comenzar a recibir la alimentación eléctrica. Si no fuera así por favor revise que el conector seleccionado sea el correcto.
4. Para desconectar SAC160 desenchúfelo de la toma de corriente y después desconéctelo de su portátil.

- 3. Charge and/or feed your notebook**
1. Insert power cable in the power cable connector of SAC160.
 2. Insert the tip in the power connector of your notebook.
 3. Plug the power cable in the power supply socket. Your notebook should start receiving electrical feeding. If it does not receive it, please revise the tip you have selected, maybe it is not the appropriate.
 4. To disconnect SAC160 please unplug it from power supply socket and then disconnect it from the notebook.



4. Cargue dispositivos a través del conector USB

1. SAC160 le permite cargar dispositivos a través del puerto USB situado en la parte superior de la unidad. Consulte el voltaje y el amperaje del dispositivo que quiere cargar y compruebe que es compatible con el del puerto de carga USB de SAC160.
1. Conecte un extremo de su cable USB (no incluido) al dispositivo que desee cargar.
2. Conecte el otro extremo del cable USB al puerto USB de SAC160.
5. Enchufe SAC160 a la red eléctrica. También puede conectar el dispositivo al puerto USB de SAC160 estando este ya enchufado a la red. Así mismo puede cargar el dispositivo al mismo tiempo que carga su ordenador portátil.
6. Para desconectar el dispositivo de SAC160, desconecte el cable USB del puerto USB.

*El puerto USB es exclusivamente para cargar dispositivos, no para transferencia de datos.

- 4. Charge your devices through USB connector**
- SAC160 allows you to charge devices through the USB port located on the top of the unit. Check the voltage and amperage of the device you want to charge and check that it is compatible with SAC160 charging port.*
1. Connect one end of the USB cable (not included) to the USB device you want to charge.
 2. Insert the other end of the USB cable in the USB port of SAC160.
 5. Plug SAC160 in power supply socket. Also you can connect the device to the USB port of SAC160 while it is plugged in the power supply socket. And you can charge the device while you are charging the notebook.
 6. To disconnect the device from SAC160, take out the USB cable from the USB port of SAC160.

*The USB port is for charging devices only, not for data transfer.

5. Información de seguridad

1. Utilice SAC160 solo con portátiles cuya potencia no sea mayor de 90W.
2. Asegúrese de que SAC160 esté situado en lugares suficientemente ventilados y en superficies no sensibles al calor.
3. Sólo para uso en interiores.
4. Asegúrese de que los cables no están dañados o rotos antes de enchufar el adaptador a la toma de corriente eléctrica.
5. Bajo ninguna circunstancia debe abrir o desmontar el producto.

- 5. Safety instructions**
1. Use SAC160 only with laptops which required power is not higher than 90W.
 2. Make sure SAC160 is put on a ventilation place and over a non heat-sensitive surface.
 3. Indoor use only.
 4. Make sure that all the cables are not damaged neither broken before connecting the adapter to the power supply socket.
 5. Never open or disassemble SAC160.

