

SVEON

GUÍA RÁPIDA DE USO



SAC145

SAccesories series

Cargador Universal para Portátil con Ajuste Automático de Voltaje

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

1. Utilice el cargador SAC145 solo con portátiles cuya potencia no sea mayor de 45W.
2. Asegúrese de que SAC145 esté situado en lugares suficientemente ventilados y en superficies no sensibles al calor.
3. Sólo para uso en interiores.
4. Asegúrese de que los cables no están dañados o rotos antes de enchufar el adaptador a la toma de corriente eléctrica.
5. Bajo ninguna circunstancia debe abrir o desmontar el producto.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1. Adaptador de corriente SAC145.
2. Cable de corriente.
3. Incluye 10 conectores para portátil.

USO DEL CARGADOR

1. Consulte el voltaje y el amperaje de su ordenador portátil y compruebe que es compatible con el adaptador de corriente SAC145. Normalmente esta información se localiza en la base del portátil.
2. Busque en la siguiente **Tabla de conectores** el que sea compatible con su portátil:

Tabla de Conectores

Tip	Voltaje	Conector	Marcas compatibles
M16	12V	5.5*2.5mm	ASUS
M20	19V	4.0*1.7mm	Samsung HP
M13	19V	5.5*1.7mm	Acer
M5	19V	5.5*2.5mm	Acer Compaq HP Lenovo Fujitsu Gateway
M15	19V	2.5*0.5mm	ASUS
M4	18.5V	4.8*1.7mm	HP
M7	19V	5.5*2.1mm	Acer ASUS
M26	19V	4.0*1.35mm	ASUS
M10	19V	3.0*1.1mm	Acer, Liteon & Samsung
M21	19.5V	4.5*3.0mm	HP

Especificaciones Técnicas

Voltaje de entrada	AC110-240V ~ 50/60Hz
Salida de corriente	45 W (MAX)
Función Protección	Sobrevoltaje, cortocircuito, sobrecalentamiento.
Número de Conectores	10Típs de regulación automática

3. Inserte el conector seleccionado en la clavija del cable de conexión para portátil tal como se indica en la imagen. SAC145 ajustará automáticamente el voltaje y el amperaje según el conector.
4. Inserte el cable de corriente en el conector destinado a tal efecto en SAC145
5. Inserte el conector para portátil en el conector de alimentación de su ordenador.
6. Enchufe el cable de corriente a la red eléctrica. Su portátil debería comenzar a recibir la alimentación eléctrica. Si no fuera así por favor revise que el conector seleccionado sea el correcto.
7. Para desconectar SAC145 desenchúfelo de la toma de corriente y después desconéctelo de su portátil.

SOPORTE Y GARANTÍA

SAC145 cuenta con 2 años de garantía. Si su dispositivo no funciona correctamente o tiene algún problema técnico puede ponerse en contacto con nosotros a través de:

Telf. 902 402 503 - email: info@sveon.com - www.sveon.com/soporte

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por medio de la presente SVEON declara que el **Cargador Universal de Portátil SAC145** cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de las Directivas Europeas 2014/30/EU (EMC), 2014/53/EU (RTTE) y 2014/35/EU (LVD).

Nombre del fabricante: A.G. SISTEMAS INFORMÁTICOS 1973 S.L.U.

Nif/Cif: B29887908

Dirección: C/ La Boheme 29, Pol. Ind. Alameda C.P. 29006 Málaga

Email de Contacto: info@sveon.com

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad
la conformidad del producto: **Sveon SAC145**

País de fabricación: China



Puedes solicitar una copia de la Declaración de conformidad en la dirección indicada más arriba o descargarla de la página web www.sveon.com