

SVEON

GUÍA RÁPIDA DE USO



SAC165 *SAccesories series*

Cargador Universal para Portátil con Ajuste Automático de Voltaje

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

1. Utilice el cargador **SAC165** solo con portátiles cuya potencia no sea mayor de 65W.
2. Asegúrese de que **SAC165** esté situado en lugares suficientemente ventilados y en superficies no sensibles al calor.
3. Sólo para uso en interiores.
4. Asegúrese de que los cables no están dañados o rotos antes de enchufar el adaptador a la toma de corriente eléctrica.
5. Bajo ninguna circunstancia debe abrir o desmontar el producto.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1. Adaptador de corriente **SAC165**.
2. Cable de corriente.
3. Incluye 11 conectores para portátil.

USO DEL CARGADOR

1. Consulte el voltaje y el amperaje de su ordenador portátil y compruebe que es compatible con el adaptador de corriente **SAC165**. Normalmente esta información se localiza en la base del portátil.
2. Busque en la siguiente **Tabla de conectores** el que sea compatible con su portátil:

Tabla de Conectores

Tip	Voltaje	Conector	Marcas compatibles
M1	15V	6.3*3.0*13.5mm (negro)	Toshiba: 15V/3A, 15V/4A, 15V/5A, 15V/6A
M3	16V	6.5*4.3*12.5mm (negro)	Fujitsu: 16V/3.75A, 16V/3.36A Sony: 16V/4A, 16V/3.75A
M4	18.5V	4.8*1.7*12.5mm (amarillo)	Compaq: 18.5V/2.7A, 18.5V/3.5A HP: 18.5V/3.5A LG: 18.5V/3.5A
M5	19V	5.5*2.5*12.5mm (amarillo)	Dell: 19V/3.16A, 19V/3.42A Delta: 19V/2.64A Toshiba: 19V/3.16A, 19V/3.42A LS: 20V/3.25A Liteon: 19V/3.16A, 19V/3.42A NEC: 19V/2.64A, 19V/3.16A Gateway: 19V/3.16A, 19V/3.42A, 19V/3.68A
M8	19.5V	6.5*4.3*12.5mm (negro)	Sony: 19.5V/3.5A
M9	19.5V	7.4*5.0*13.5mm (negro)	Dell: 19.5V/3.34A, 19.5V/4.62A
M10	19.5V	4.5*2.8*11.5mm (azul)	HP: 19.5V/3.33A
M15	19V	5.5*1.7*12.5mm (amarillo)	Acer: 19V/3.42A
M20	18.5V	7.4*5.0*12.5mm (negro)	HP: 18.5V/3.5A
M25	20V	Amarillo Cuadrado	Lenovo: 65W, 90W
M27	19V	4.0*1.35*12.5mm (negro)	Asus: 19V/3.42A Acer: 19V/2.37A

Especificaciones Técnicas

Voltaje de entrada	AC110-240V ~ 50/60Hz
Salida de corriente	65W (MAX)
Función Protección	Sobrevoltaje, cortocircuito, sobrecalentamiento.
Número de Conectores	11 Tips de regulación automática

3. Inserte el conector seleccionado en la clavija del cable de conexión para portátil tal como se indica en la imagen. **SAC165** ajustará automáticamente el voltaje y el amperaje según el conector.
4. Inserte el cable de corriente en el conector destinado a tal efecto en **SAC165**.
5. Inserte el conector para portátil en el conector de alimentación de su ordenador.
6. Enchufe el cable de corriente a la red eléctrica. Su portátil debería comenzar a recibir la alimentación eléctrica. Si no fuera así por favor revise que el conector seleccionado sea el correcto.
7. Para desconectar **SAC165** desenchúfelo de la toma de corriente y después desconéctelo de su portátil.
8. **SAC165** le permite cargar dispositivos a través del puerto USB situado en la parte superior de la unidad. Consulte el voltaje y el amperaje del dispositivo que quiere cargar y compruebe que es compatible con el del puerto de carga USB de **SAC165**.
9. Conecte un extremo de su cable USB (no incluido) al dispositivo que desee cargar.
10. Conecte el otro extremo del cable USB al puerto USB de **SAC165**.
11. Enchufe **SAC165** a la red eléctrica. También puede conectar el dispositivo al puerto USB de **SAC165** estando este ya enchufado a la red. Así mismo puede cargar el dispositivo al mismo tiempo que carga su ordenador portátil.
12. Para desconectar el dispositivo de **SAC165**, desconecte el cable USB del puerto USB.

SOPORTE Y GARANTÍA

SAC165 cuenta con 2 años de garantía. Si su dispositivo no funciona correctamente o tiene algún problema técnico puede ponerse en contacto con nosotros a través de:

Telf. 902 402 503 - email: info@sveon.com - www.sveon.com/soporte

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por medio de la presente SVEON declara que el **Cargador Universal de Portátil SAC165** cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de las Directivas Europeas 2004/108/CE (EMC) y 2006/95/CE (LVD).

Nombre del fabricante: A.G. SISTEMAS INFORMÁTICOS 1973 S.L.U.

Nif/Cif: B29887908

Dirección: C/ La Boheme 29, Pol. Ind. Alameda C.P. 29006 Málaga

Email de Contacto: info@sveon.com

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad
la conformidad del producto: **Sveon SAC165**

País de fabricación: China



Puedes solicitar una copia de la Declaración de conformidad en la dirección indicada más arriba o descargarla de la página web www.sveon.com